



Twist Reverb VAT23



Twist Reverb VAT23 muistuttaa Fenderin Twin Reverbiä ulkoasultaan, mutta pohjana on kuitenkin oma Twistimme, joka puolestaan on sukua Fenderin Twinille. Uniikiksi laitteen tekee kaikulaitekytkentämme, joka soi komeammin kuin koskaan.

Normal-kanava on yhtä puhdassoundinen kuin Twistissä ja Groove-kanavasta saa juuri sopivasti maltillista kermaista säröä 50- ja 60-lukujen soundimaailmaan. Laite sopii erinomaisesti myös jazziin, bluesiin ja countyyn. Takapanelin VVR-säätökin tekee juuri samaa kuin Fender malleissaan 50-70-luvuilla harrasti, nosti jännitettä kun tarvittiin lisää headroomia. Hienovireinen säätö, mutta niin on koko vahvistin, tunattu kohti täydellisyyttä. Kirsikkana kakussa on huippukaiutin Fane Ascension A60, vieläpä tuplana.

"Handwired Point-to-Point"-tekniikka, hopea/teflon kaapelit ja laadukkaat komponentit erityisesti liittimissä ja putkenkannoissa takaavat pitkän eliniän. 10 vuoden takuu.

Tiedot pähkinänkuoressa:

Esikuva: -57 Twin-Amp malli 5E8A ja tähän lisätty kaikulaite sekä tremolo.
Vahvistin: Combomallinen putkivahvistin
Teho: 40W.
Sisääntulot: 3 jakkia, kanavat Normal 1, 2 ja Groove.
Lähtö: 2 jakkia, 1 x 4 ohmia tai 2 x 8 ohmia
Kaiuttimet: 2 x 12", 60 W 8 ohmia, Fane Ascension A60
Kytkimet: Power ja Standby takana, edessä Bright
VVR: Takapanelissa on säädin, jolla voidaan säätää etuasteiden käyttöjännitteitä.
Myötäpäivään kasvaen ja headroomia lisäten, säröä pienentäen.
Säätimet: Volyymit Normal ja Groove, Bass, Treble, Presence, Dwell, Reverb, Speed ja Tremolo
Pääteputket: 2 x TAD 6L6WGC (RCA-tyylinen)
Muut putket: GZ34, 2 x 12AY7, 3 x 12AX7, 1 x 12AT7
Kaikulaite: Täyspitkä jousikaiku pitkällä viiveellä. Dwell ja Reverb -säätimet.
Tremolo: Blackface Princeton-tyylinen tremolo
Pedaali: Mukana 2-kytkiminen pedaali.
Kabinetti: Kokopuuta sormiliitoksin, vakiona musta tolex, hopeinen etukangas
Mitat: L 66 x K 51 x S 27 cm (kotelon rungon mitat ilman kahvoja tai jalkoja)
Paino: 25 kg
Modaus 1: Middle-säädin on lisättävissä
Modaus 2: Kaiutinjakin voi vaihtaa Speakon-liittimeen
Modaus 3: Line-out (XLR-liitin tai plugijakki) lisättävissä.
Modaus 4: Master Volume säädin

Muitakin optioita on saatavilla. Kysy!

Myös yksilöllisesti räätälöityjä malleja tehdään, useimmiten ilman lisäkustannuksia. Pääsääntöisesti vain materiaalikustannukset veloitetaan muutostöissä. Kysy!

Kysy lisää: petri.kortelainen@vintageamps.fi, www.vintageamps.fi, puh 045-6620902

Osoitteemme: Kemiankatu 9 C 26, 33720 Tampere